


Geberit WC-Steuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, 2-Mengen-Spülung, für Funktaster



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur manuellen Fernauslösung von Geberit Sigma UP-Spülkästen 12 cm über Geberit Funktaster
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Eigenschaften

- Intervallspülung einstellbar
- Intervallspülung voreingestellt
- 2-Mengen-Spülung über Funktaster auslösbar
- Mit Geberit Betätigungsplatten für 1-Mengen-Spülung und Spül-Stopp-Spülung oder Geberit Abdeckplatte kombinierbar
- Externes Netzteil
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten

Lieferumfang

- Befestigungsrahmen
- Drückerstange
- Schutzplatte

Zusätzlich zu bestellen

- Betätigungsplatte
- Funktaster

- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend

Technische Daten

Nennspannung	85-240 V AC
Netzfrequenz	50-60 Hz
Betriebsspannung	4.1 V DC
Funkfrequenz	868.4 MHz
Funkreichweite	10 m
Intervallspülung Einstellbereich	1-168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	168 h

- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
- Elektrische Steuerung
- Befestigungsmaterial

- Geberit Rohbauset für WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung, 4.1 V

Art.-Nr.	Werkstoff	VE1
115.897.00.1	-	1 St.

Zubehör

- Geberit Service-Handy
- Geberit Funktaster für elektronische Spülauslösungen
- Geberit Abdeckplatte Sigma, verschraubbar
- Geberit Betätigungsplatte Sigma10, für Spül-Stopp-Spülung, verschraubbar
- Geberit Betätigungsplatte Sigma30, für Spül-Stopp-Spülung, verschraubbar
- Geberit Betätigungsplatte Mambo, für Spül-Stopp-Spülung, verschraubbar



- Nicht geeignet für Geberit UP-Spülkästen bis Ende 2001, Geberit UP-Spülkästen DuofixPur, KombifixPur, Artline, Delta
- Nicht geeignet für Geberit Betätigungsplatten für 2-Mengen-Spülung
- Die Betätigungsplatte kann mit Hilfe der Geberit Kombinationsanschlussdose (Art.-Nr. 242.977.00.1) über die Geberit AquaClean Sela Stromposition am Montageelement angeschlossen werden
- Der Abstand vom Sender darf innerhalb eines Raums 10 m nicht überschreiten. Steuerung kann auch mit Funktaster von Stützklappgriffen kombiniert werden.